

## BVL 3/1 BP

L'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp est l'outil idéal pour un travail dans les espaces les plus exigus. Performant et fonctionnant avec une batterie professionnelle, il s'illustre par son bon rapport qualité-prix.



Made in Europe



BATTERIE  
NON INCLUSE



ecoefficiency



SANS BROSSE

### Référence

1.394-300.0

- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur EC sans balais

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278975191
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Capacité de la cuve	l	3
Niveau sonore	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	35,4
Puissance nominale	W	350
Dépression	mbar / kPa	189 / 18,9
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 120 (5 Ah) / env. 130 (6 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode ecoefficiency: max. 52 (5 Ah) / Mode Power : max. 31 (5 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 41 (7,5 Ah)
Courant de charge	A	2,5
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	kg	4,1
Poids avec emballage	kg	5,6
Dimensions (L x l x H)	mm	220 x 317 x 450

### Equipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Châssis		■
Longueur du tuyau d'aspiration	m	1
Type de tuyau d'aspiration		avec coude
Tube d'aspiration télescopique	mm	615 - 1007
Tube d'aspiration télescopique, matériau		Aluminium
Suceur sol commutable		■
Buse de fentes		■
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Non tissé
Filtre de protection du moteur		■

■ Standard.



## Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.

## PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

## Grande ergonomie

- Le cadre de transport deuter® est extrêmement confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

## ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP 1.394-300.0



	Référence	Descriptif	
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW35	1	2.889-148.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Suceur combiné, DN 35, 270 mm	2	6.907-496.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour parquet	3	2.889-196.0	<input type="checkbox"/>
Buse à parquets emballé D300 NW35	4	2.889-197.0	<input type="checkbox"/>
Buse de sol emballé	5	2.889-360.0	<input type="checkbox"/>
Buse emballé	6	4.130-062.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes emballé NW35	7	2.889-130.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	8	6.905-998.0	<input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>			
Pinceau d'aspiration DN35	9	6.903-862.0	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube telescopique emballé emballé DN35	10	2.862-011.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m	11	2.889-346.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power 36/50	12	2.445-031.0	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	13	2.445-033.0	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Pack Batterie Power 36/50	14	2.445-065.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP 1.394-300.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power+ 36/75	15 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	16 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	17 2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	18 2.445-045.0	Charge toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>			
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	19 2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	20 2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
<b>JEUX DE SUCEURS</b>			
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	21 2.860-116.0	Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Adaptateur ancien emballé NW35	22 2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>			
Kit buse a main	23 2.889-361.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants en non-tissé, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24 6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants en non-tissé, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25 6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Filtre panier permanent, BVL	26 2.889-348.0		<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>			
Accessoires filtre HEPA	27 2.889-342.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.