


## LMO 36-40 (AVEC BATTERIE)

Pratique, compact et sans fil, la tondeuse LMO 36-40 vous permet de tondre votre pelouse sans contrainte, même au plus près des bords.



### Référence

1.444-450.0

- Une conception qui ramène la pelouse vers la lame pour une tonte au plus près des bords
- Bac de récupération de grande capacité pour de longues séances de travail
- Système de coupe 2 en 1 : possibilité de couper l'herbe pour la récupérer dans le bac souple ou de faire du mulching

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278547237
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Largeur de coupe	cm	40
Hauteur de coupe	mm	20 - 70
Hauteur de coupe ajustable		5x
Volume du bac de ramassage	l	50
Vitesse de rotation	tr/min	3550
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	36
Capacité	Ah	5
Autonomie par charge de batterie *	m²	max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100 %	min	98 / 138
Courant de charge	A	2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	18,6
Dimensions (L x l x H)	mm	1284 x 459 x 1043

### Équipement

Variante	Batterie et chargeur inclus
Batterie	Batterie rechargeable Batterie Power 36 V/5,0 Ah (1 unité)
Chargeur	Chargeur rapide Batterie Power 36 V (1 unité)
Kit mulching	■
Lame	■
Bac de ramassage d'herbe	■
Poignée de transport intégrée	■
Indicateur du niveau d'eau	■

■ Standard.

\* Hauteur de coupe : niveau 5



### Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse

- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.



### Grand bac de ramassage

- Le volume du bac de récupération est si grand qu'il permet de travailler sans avoir besoin de le vider régulièrement
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement optimal et se stocker sur la tondeuse.



### Système de tonte 2 en 1

- L'herbe coupée est collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte.
- Fonction mulching : en utilisant le kit mulching, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel.
- Lame d'acier affûtée pour un résultat de coupe net.

## ACCESSOIRES POUR LMO 36-40 (AVEC BATTERIE)

### 1.444-450.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power 36/50	1 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	■
Batterie Power 36/25	2 2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	3 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	■
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Set Battery Power 36/25	4 2.445-064.0	Pack Batterie POWER 36 V 2,5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
Pack Batterie Power 36/50	5 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
<b>TONDEUSE</b>			
Lame pour LMO 36-40 Battery	6 2.444-012.0	Adieu les brins d'herbe effilochés et les hauteurs de pelouse inégales, du moins avec la puissante lame en acier de la tondeuse LMO 36-40 Battery avec sa largeur de coupe de 40 cm.	■
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power+ 36/60	7 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.